

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Alimentation au choix :
 - 24 V DC
 - 48 V DC
 - 110 V DC
 - 125 V DC
 - 200 V DC
 - 220 V DC
 - autre tension possible sur demande

- 12 entrées de défaut NO ou NF,
- 1 sortie relais 1RT pour report sonore,
- 1 sortie relais 1RT pour la synthèse des défauts,
- 1 entrée NO de test des voyants,
- 1 entrée NO pour acquittement du report sonore,
- 1 entrée NO pour acquittement des défauts,
- 1 entrée NO pour effacement des défauts ,
- 1 entrée/sortie de synchronisation des clignotements,
- 1 entrée/sortie de signalisation de 'premier défaut'.